

Typ: FT-24

Feuertaster mit Reset-Funktion zur manuellen Auslösung der SÜLA®

Beschreibung:

Der FAHO-Feuertaster wird für manuelle Auslösung der SÜLA® benötigt. Hinter einer Glasscheibe gesichert befinden sich der Auslöseknopf, der RESET-Taster und drei Leuchtdioden zur Anzeige des jeweiligen Betriebszustandes. Der Feuertaster beinhaltet eine kleine Alarmhupe. Diese signalisiert etwaige Anlagenstörungen oder Auslösungen über einen Impulston. Zur Überwachung der Leitungen einer Feuertasterlinie ist jeweils am letzten Feuertaster der mitgelieferte Abschlusswiderstand einzusetzen.



Technische Daten:

Lieferbare Farben	rot, blau, orange, grau, gelb
Gehäuse	ABS in Flachbauweise nach DIN 14654
Betriebsspannung	24 V/DC
Breite	123 mm
Höhe	123 mm
Tiefe	40 mm
Schutzgrad	IP 40

Elektrischer Anschluss:
mit Brandmeldeleitung J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8



